



יאיר שקוע חירום לד להתקנה בגומחה



הוראות התקנה | Installation Instruction

זהירות

החייב יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה.
 יש להחליף סוללה כאשר זמן העבודה יורד מזמן עבודה הנקוב.

נתונים טכניים:


מתח זינה: 220-240V, 50/60Hz
 מנורת בידוד כפול
 זמן טעינה: 24 שעות
 זמן עבודה: 3 שעות
 הספק מקסימלי: 3W
 גוון אור: 5000K
 שטף אור: 220Lm
 לד: SAMSUNG 3535
 שיטת בדיקה: אוטומטית
 סוג סוללה: LifePO4
 דרגת הגנה: IP20
 טמפרטורת עבודה: 0°C~45°C
 נורית הלד לא ניתנת להחלפה.

פעולה רגילה:

נורית חייו ירוקה דולקת המנורה תקינה ומחוברת לחשמל.
 נורית חייו כבויה: מתח זינה הופסק, תקלה במנורה או המנורה במצב בדיקה.
 המכשיר תוכנן לעבוד רק עם סוללה מסוג LifePO4. לא ניתן לחבר סוללה אחרת.
 החלפת סוללה תבצע על ידי אדם אשר הוסמך לכך בלבד.

לחצן בדיקה עצמית:

בעת לחיצה, נורית חייו תכבה, והמתקן ייכנס למצב חירום ויופעל ע"י הסוללה.



שלבי התקנה

במנורה מותקנת עדשה רחבה, ניתן להחליפה בעדשה אובלית לנתיבי מילוט (מצורפת בשקית).

1. הכנת פתח למנורה

גודל פתח מתאים למנורה:
42-50 ס"מ, ללא מתאם.
66-70 ס"מ, כולל מתאם (מצורף)

2. חיבור מוליכי זינה להדקי המנורה.
בתום החיבור יש לסגור היטב את המכסה כדי למנוע את ניתוק המוליכים.

3. הכנסת המנורה דרך הפתח המיועד
(יש לוודא שהמחבר סגור)

4. הכנסת ראש המנורה תוך שימוש בתופסנים

